

# Jabra Perform 45

## Buddycom\_Setup\_Guide v1.0.0



Produced by  **SCIENCE ARTS**

## 目次

1. 製品情報 .....	2
1.1. 各部名称 .....	2
1.2. スペック .....	2
1.3. ファームウェアバージョンについて .....	2
2. Buddycom との連携 .....	3
2.1. Buddycom の対応バージョンについて .....	3
2.2. ペ어링方法 .....	3
2.3. Buddycom の設定 .....	4
2.3.1. Android の場合 .....	4
2.3.2. iOS の場合 .....	4
2.4. 発話方法 .....	4
3. 電話応答 .....	5
3.1. Perform 45 で電話に応答する方法 .....	5
3.2. スマートフォンの画面で電話応答した場合 (iPhone) .....	5
4. リセット方法 .....	6
4.1. Perform 45 内部のペアリング済みデバイスリストのリセット .....	6
5. 注意事項 .....	6
5.1. デバイス名の変更について .....	6
5.2. Perform45 を複数台同時にペアリングモードにする場合 .....	6
5.3. 複数端末で使用する場合 .....	6
5.4. PTT ボタンが反応しない・音が聞こえない・マイクが反応しない .....	6
5.5. iOS 端末で発話時のビープ音が聞こえない .....	7
6. 付録 .....	8
6.1. Bluetooth 設定でお困りの場合 .....	8

## 1. 製品情報

### 1.1. 各部名称



- ①電源ボタン / 電話応答ボタン
- ②インジケータ
- ③音量 +/- ボタン

- ④PTT ボタン
- ⑤USB-C 充電ポート
- ⑥マイク

### 1.2. スペック

連続使用時間：8 時間  
 充電方法：USB-C 充電  
 防水/防塵：IP54 相当  
 重量：18g

通信方式：Bluetooth 標準規格 Ver5.1  
 動作範囲：最大 100m  
 対応 Bluetooth プロファイル：A2DP v1.3, HFP v1.7, HSP v1.2  
 動作温度：-10°C～60°C  
 保管温度：-10°C～45°C

### 1.3. ファームウェアバージョンについて

当社では右記のファームウェアバージョンで動作確認をしております。

ファームウェアの更新により、PTT ボタンが使用できなくなる等の可能性がありますので、

お客様自身の判断によるファームウェアの更新はお控えください。

動作確認日	ファームウェアバージョン
2022/11/22	v0.1.4

## 2. Buddycom との連携

### 2.1. Buddycom の対応バージョンについて

Perform 45 に対応した Buddycom のバージョンは以下となります。古いバージョンをお使いの場合、必ず最新にバージョンアップしてからお使いください

- ・ Android : Buddycom v2.0.50
- ・ iOS : Buddycom v2.0.43

### 2.2. ペ어링方法

- 1) Perform 45 が電源オフの状態、電源ボタンを約 6 秒間長押しすると電源ボタンが赤と青に点滅を開始します。
- 2) スマートフォンの Bluetooth をオンにして、Bluetooth デバイス名「Jabra Perform 45」をタップして接続します。PIN コードの入力を求められた場合は「0000」を入力してください。



iOS 画面



Android 画面

※ペアリング後、「Bluetooth の要求」と「通知を表示する許可」を求められた場合は、どちらも許可してください。

## 2.3. Buddycom の設定

### 2.3.1. Android の場合

Android では特別な操作は必要ありません。Perform 45 をペアリングした状態で Buddycom を起動すると、5~10 秒程度で PTT ボタンを押しながら発話ができるようになります。

### 2.3.2. iOS の場合

- 1) Buddycom を起動し、設定画面にて「デバイスの設定」を選択します。
- 2) 連携中のデバイスに Jabra Perform 45 が表示されます。

※表示されない場合は自動連携を選択してください。



- 3) PTT ボタンを押しながら発話ができるようになります。

## 2.4. 発話方法

PTT ボタンの通話動作は Buddycom のトーク設定にて変更ができます。

### 通話動作

- ・ホールド（押しながら通話）\*初期設定
- ・トグル（押して通話開始/終了）

### 変更方法

- 1) Buddycom アプリの設定画面の「トーク」を開きます。
- 2) トーク設定画面の「外部ボタンの動作」にて、ボタンの動作を選択します。

※発話をしてもマイクが反応しない時は、Perform 45 のマイクがミュートになっている可能性があります。マイクのブームアームを下ろして Face2Face モードを無効にするか、音量+ボタンを 2 秒長押しするか、Perform 45 を再起動して、マイクミュートの解除をお試しください。

### 3. 電話応答

#### 3.1. Perform 45 で電話に応答する方法

外線電話がかかってきた時、電源ボタンを短く 1 回押すと、電話に応答することができます。

約 2 秒間長押しすると、外線電話を拒否することができます。

また通話中に電源ボタンを短く 1 回押すと、電話を終了することができます。

#### 3.2. スマートフォンの画面で電話応答した場合 (iPhone)

iPhone の初期設定状態では、外線電話着信時に iPhone の画面操作で電話に応答すると、外線電話終了後は Perform 45 ではなく、iPhone 本体のスピーカーとマイクが使用されます。

これを防ぐために、iPhone の「通話オーディオルーターティング」設定を「Bluetooth ヘッドセット」に変更することをお勧めします。

#### ■設定方法

1. iPhone の設定で、アクセシビリティ項目のタッチを開きます。
2. 通話オーディオルーターティングの「Bluetooth ヘッドセット」を選択します。



※iOS16.0.2 時点の設定方法です。

※通話オーディオルーターティングを「Bluetooth ヘッドセット」に変更すると、外線電話の音声も Perform 45 が使用されます。iPhone 本体のスピーカーとマイクで外線電話をしたい場合は、iPhone の通話中画面でオーディオデバイスを「iPhone」に切り替えてください。

## 4. リセット方法

使用中の Perform 45 を他のデバイスで使用されるときや、ボタンが動作しない・音が出力されない等の場合は、リセットをお試しください。

### 4.1. Perform 45 内部のペアリング済みデバイスリストのリセット

- 1) Perform 45 の電源が入っており、Buddycom が起動していないことを確認します。
- 2) ビープ音が 2 回聞こえるまで、音量-ボタンと PTT ボタンを約 10 秒間長押しします。
- 3) Perform 45 の電源をオフにします。

リセット実施後は、スマートフォンと再度ペアリングしてください。

## 5. 注意事項

### 5.1. デバイス名の変更について

Perform 45 を端末に接続した際のデバイス名は「Jabra Perform 45」です。デバイス名を変更すると Buddycom で PTT ボタンが利用できないことがあるため、デバイス名を変更しないでください。

### 5.2. Perform45 を複数台同時にペアリングモードにする場合

Perform45 のデバイス名には個体の識別子が含まれていないため、接続動作範囲（最大 100m 以内）内で、同時に複数台の Perform45 をペアリングモードにした際に意図しない個体とペアリングをしてしまう可能性があります。

そのため、複数台の Perform45 のペアリングを行う場合は、接続動作範囲内で 1 台ずつ設定することをお奨めしております。

近距離で、同時に複数台のペアリングを行った場合は、発話のテストをするなどして、接続した Perfume45 とスマートフォンが正しく組み合わせられているかご確認ください。

### 5.3. 複数端末で使用する場合

Perform 45 は複数のデバイスとの接続ができますが、Buddycom 利用時には音が聞こえない、発話ができない等の原因となりますので、1 台の Perform 45 を同時に複数のデバイスと接続しないでください。

- ① 他のデバイスで使用する時は、現在のデバイスから Perform 45 の登録を削除してください。
- ② Perform 45 のリセットをしてから、新しいデバイスとペアリングしてください。

### 5.4. PTT ボタンが反応しない・音が聞こえない・マイクが反応しない

Perform 45 のマイクのブームアームを垂直に持ち上げると Face2Face モードがアクティブになり、Buddycom と連携（PTT ボタンが反応しない、音声聞こえない、マイクが無効になるなど）できなくなります。Buddycom を利用する際は、マイクのブームアームを下げた状態でお使いください。

## 5.5. iOS 端末で発話時のビープ音が聞こえない

iOS 端末では、機種や OS バージョンなどによって画面スリープ中に発話した際、発話時のビープ音が聞こえないことがあります。その際は以下の方法をお試しくください。

### ① サウンドボリューム

Buddycom アプリの設定 > サウンドボリューム > 操作音 の音量が上がっていることを確認してください。

### ② バックグラウンドモード

バックグラウンドモードをオンにすることで改善する場合があります。

1) Buddycom アプリの設定の「共通」を開きます。

2) 「バックグラウンドモード」をオンにします。

※バックグラウンドモードの詳細については、[Buddycom ユーザーガイド](#)をご確認ください。



## 6. 付録

### 6.1. Bluetooth 設定でお困りの場合

ボタンの連携ができない、イヤホンから音が聞こえない、マイクが反応しないなど、お困りの際に Buddycom サイトのこちらをご参照ください。

<https://www.buddycom.net/ja/faq/guide-50.html>